

Sécheurs d'air F40HS à F95HS.

Avertissement de maintenance :

Lorsque le sécheur a fonctionné plus de 6000 heures, la diode de maintenance clignote. Cet avertissement ne met pas le sécheur à l'arrêt. Il continue de fonctionner normalement. En appuyant sur la touche de purge la diode s'éteint pour 24 heures et puis se remet à clignoter.

Réarmement définitif de la maintenance :

Le réarmement de la maintenance doit être fait par un personnel qualifié en suivant la procédure décrite ci-dessous :

- Appuyer une fois sur la touche de purge afin d'éteindre la diode de maintenance
- Appuyer de nouveau sur la touche de purge pendant 5 secondes
- La diode de maintenance s'allume pendant deux secondes
- Pendant ce temps relâcher la touche de purge et appuyer trois fois dessus
- La diode de maintenance clignote encore une paire de fois (sinon recommencer la procédure à son début).
- Le défaut est maintenant réarmé et reviendra sans 6000 heures.

